




Sicherheitsstufe	ECB-S: WG III, VdS: WG III, VSÖ: EN 3
Versicherbar bis	Privat EUR 200.000 Gewerbe EUR 100.000 <small>bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme</small>
Türbandung	rechts (Modelle 0652 und 0902 zweiflügelig)
Sperrvariante	DBZ = Doppelbartschloss Secu umstellbar + Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben
Lackierung	innen und außen RAL 7035 lichtgrau
Befestigung	Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet. (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
Hinweis	Die Bauart mit den Einschwenktüren ist besonders für den Einbau in Steh- oder Sitzpulte geeignet.



CWP0651DBZ



CWP0901DBZ



CWP0902DBZ



Sperrung DBZ

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Sperre	Fachboden	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)
CWP0651DBZ	648 x 850 x 754	488 x 514 x 590	DBZ	–	555	148
CWP0652DBZ	648 x 1308 x 754	488 x 820 x 590	DBZ	–	780	236
CWP0901DBZ	878 x 850 x 754	718 x 514 x 590	DBZ	–	680	217
CWP0902DBZ	878 x 1308 x 754	718 x 820 x 590	DBZ	–	945	347

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen

Lade

Zugtablar

Kassiereinrichtung (Inkiess 880 PL)

elektronische Ladensteuerung

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

Elektronische Ladensteuerung

Pulttresore, ausgestattet mit elektronisch gesteuerten Laden, tragen den heutigen Anforderungen moderner Bankorganisation Rechnung. Es können auf sehr einfache Weise verschiedene Zutrittsberechtigungen zur Tresoreinrichtung organisiert und jederzeit geändert werden. Das Bedienen der Laden sowie das Programmieren der Öffnungscodes erfolgt über eine Tastatureingabeeinheit mit einem 4-stelligen Code auf gut lesbarem Display. Die Tastatureingabeeinheit wird in der Pulttischplatte bündig eingebaut.

Funktionen

- Entriegeln einer Lade mittels Eingabe eines 4-stelligen, programmierbaren Öffnungscodes
- Individuelle Laden-Öffnungsverzögerung
- Einstellbare Laden-Aktivierungszeit
- Überfall-Alarmauslösung bei gleichzeitiger Ladenöffnung durch Eingabe eines Überfallcodes